

FILTRO DE LINHA METALICO

Orientações Técnicas:

As tomadas e o cabo do filtro de linha Kahel, são certificados pelo INMETRO. O filtro de linha é BIVOLT, ou seja, pode ser ligado em 127v ou 220v sem queimar ou danificar o aparelho. Para melhor eficiência do produto, verifique a voltagem do seu equipamento, cuidando para não ultrapassar a potência máxima do conjunto.

Característica	Especificação
Padrão das tomadas	NBR 14136
Tomadas	4/5/6/8
Corrente máxima	10A
Tensão nominal	127/220 V~
Potência máxima em 127 V	1.270 W
Potência máxima em 220 V	2.200 W
Frequência	50/60 Hz
Cabo de alimentação	3 x 0,75 mm ² PP / Plano
Comprimento do cabo	0,85m/1,12m/1,5m/3,00m/Sob medida
Material do gabinete	Metálico / Pintura eletroestática
Cor	Preto
Chave iluminada	KCD1-101 - Liga / Desliga
Proteção contra sobrecarga	Sim
Proteção contra surtos (DPS)	Sim
Grau de proteção	IP20
Classe de isolamento	Classe III
Temperatura de operação	0°C a 40°C
Fusível de vidro	4A / 8A / 10A
Classificação fiscal	8544.42.00
Garantia	1 ano (a partir da emissão da NF)

Fusíveis:

O filtro de linha Kahel, vem com 2 fusíveis de proteção:

- 1) 4ª vem instalado de fábrica, que corresponde a uma proteção de 508 Watts em 127V~ e 880 Watts quando ligado em 220V~.
- 2) 8ª encontra-se no alojamento do porta fusível, que corresponde a uma proteção de 1016 Watts quando ligado em 127V~e 1760 Watts quando ligado em 220V~.

Recomendações Gerais:

Não utilize o filtro de linha em áreas úmidas ou ambientes externos. A soma total da corrente dos aparelhos a serem ligados ao filtro de linha não devem ultrapassar a corrente máxima 10ª.

Em caso de tempestade elétrica é recomendável retirar o filtro de linha da tomada.

Para sua maior segurança a rede deve estar devidamente aterrada, conforme NBR5410.